

DATI ALTOPARLANTE

```

=====
Altoparlante...:HW202
Configurazione:SINGOLO/
File.....:C:\BASS30\SPEAKERS\CIARE2~1\HW202.SPK
N.Serie.....:
Data.....:10/02/04
Firma.....:

```

```

-----
=====DATI ALTOPARLANTE===== CONFIG. =====DATI MISURATI=====
Diametro equivalente [mm] D : 165.00 165.00 Imped. alla rison. [Ω]: 0.00
Escurs. max di picco [mm] Xmx: 5.00 5.00 Imped. ad F1 e F2 [Ω]: 0.00
Resistenza bobina [Ω] Re : 6.00 6.80 Frequenza F1 [Hz]: 0.00
Freq. di risonanza [Hz] Fs : 30.00 30.00 Frequenza F2 [Hz]: 0.00
Induttanza a 1 kHz [mH] Le : 0.66 0.66 Peso aggiunto [g]: 0.00
Massa mobile [g] Ms : 21.00 21.00 Rison.con peso agg.[Hz]: 0.00
Volume equivalente [dmc] Vas: 85.56 85.56
Cedevolezza sospen. [mm/N] Cms: 1.34 1.34
-----
Fattore merito totale Qts: 0.44 0.49
Fattore merito meccanico Qms: 3.00 3.00
Fattore merito elettrico Qes: 0.52 0.58
-----
Fattore di forza [Wb/m] Bxl: 6.79 6.79
Livello con 2.83V/1m [dB spl]: 89.72 88.63
-----

```

Note :

DATI SISTEMA IN CASSA CHIUSA

```

=====
Progetto.....:DEFAULT
Numero.....: 5
Data.....:
Firma.....:

```

```

-----
Altoparlante...:HW202
Configurazione:SINGOLO/

```

```

-----
=====CASSA CHIUSA=====VUOTA== =ASSORB.=
Volume [dmc] Vc : 22.00 22.00
Frequenza di risonanza [Hz] Fc : 66.34 54.77
Frequenza a -3 dB [Hz] F-3: 50.50 53.10
Fattore di merito totale Qtc: 1.08 0.73
Fattore di merito elettrico Qec: 1.29 1.07
Fattore di merito meccanico Qmc: 6.63 2.31
Livello con 2.83 V/1m [dB spl]: 88.63 88.63
-----
Frequenza max escursione [Hz] Fxm: 50.20 20.00
Massima escursione cono [mm] Xmx: 6.00 7.20
=====

```

```

=====SISTEMA=====
Massa agg. x altop. [g] Ma : 0.00
Resist.agg. x altop. [Ω] Ra : 0.80
Potenza istallata [W/8 Ω] Pmax: 20.00
Limite inf.progr.mus.[Hz] Flm : 20.00

```